Команден шкаф Р2 и СН2 разположение на клемореди на Р2

Поглед отзад





Кабели N	Потенциал	Тип на кабела	Брой жила и сечение	Направление на кабела
1-1П		NYCY-FR	16x2,5	Поле – 1П
4-1Р		NYCY-FR	12x1,5	1Р
5-ТТа		NYCY-FR	4x2,5	ТТа
6-ТТb		NYCY-FR	4x2,5	ТТb
7-ТТс		NYCY-FR	4x2,5	ТТс
8-Врата		NYCY-FR	4x1,5	Блокировка врата килия реактор
9-Кл.к		NYCY-FR	14x2,5	Клемна кутия реактор 2
51		NYCY-FR	10x2,5	Команден шкаф охлаждане 1
52		NYCY-FR	10x2,5	Команден шкаф охлаждане2
101		NYCY-FR	7x2,5	Команден шкаф АТ402
244.1		NYCY-FR	4x2,5	АЗПН-ЛАС1-уредба 400 kV
244.2		NYCY-FR	4x2,5	АЗПН-ЛАС2-уредба 400 kV
01		NYCY-FR	7x2,5	Обиколен кабел – команден шкаф АТ402
01		NYCY-FR	7x2,5	Обиколен кабел клеморед тр-р СН2
02		NYCY-FR	2x2,5	Обиколен кабел – команден шкаф АТ402
02		NYCY-FR	2x2,5	Обиколен кабел клеморед тр-р СН2
03		NYCY-FR	4x4	Обиколен кабел – команден шкаф АТ402
03		NYCY-FR	4x4	Обиколен кабел клеморед тр-р СН2

ЛЕГЕНДА – Тип на клемите и аксесоарите / LEGEND – Types of the terminals and accessories

N	Наименование / Description	Тип / Type	Каталожен N Catalogue N	Символ Symbol	Брой Q-ty
1	**Обикновени клеми / Terminal for operating circuits**	UK 6N	3004524		40
2	Мост за обикновени клеми десетпозиционен / Bridge for position 1/	FBI 10-8	0203263		3x2,1x4,1x5
3	Крайна капачка за обикновени клеми / End cover for position 1/	D-UK 4\10	3003020		3
4	Разделителна пластина на мостове за обикновени клеми	TS-K	1302215		–
5	**Обикновени клеми / Terminal for operating circuits**	UK 10N	3005073		15
6	Мост за обикновени клеми десетпозиционен / Bridge for position 5/	FBI 10-10	0203276		3x2,2x4
7	**Напреженови клеми / Terminals for voltage circuits**	URTK\S-BEN	0309086		–
8	Мост за напреженови клеми десетпозиционен външен / Bridge for position 7/	EB 10-8	0202138		–
9	Мост за напреженови клеми десетпозиционен вътрешен / Bridge for position 7/	EB 2-8	0202154		–
10	Крайна капачка за напреженови клеми / End cover for position 7/	D URTK\S-BEN	0308029		–
11	Разделителна пластина на група напреженови клеми / Separating plate for position 7/	TS-RTK-BEN	0308210		–
12	**Токови клеми – разделяеми / Terminals for current circuits**	URTK/SP	0311126		–
13	Блокировка разединяването на токови клеми	S-URTK/SP	0311155		–
14	Изолационен мост за токови клеми разединяеми/ Bridge for position 12/	ISSBI-10-8	0301534		–
15	Мост за подфазно шунтиране на две токови клеми	SB2-URTK/SP	0360012		–
16	Подвижен мост четирипозиционен	SB4-URTK/SP	0360025		–
17	Шунтираща пластинка четирипозиционна	KSSI-4-8	3000735		–
18	Шунтираща пластинка двупозиционна	KSSI-2-8	3000722		–
19	Разделителна пластина след токова клема	ATP-URTK/SP	0311139		–
20	Крайна капачка за токови клеми / End cover for position 12/	ATR-URT4	0311139		–
21	**Токови клеми – неразделяеми Terminals for current circuits**	UGSK/S-GS	0313085		–
22	Мост за токови клеми десетпозиционен / Bridge for position 20/	FB 10-GSK/S	0305174		–
23	Заземителни клеми	USLKG 5	0441504		–
24	Клема пружинна заземителна	ST4 – PE	3031380		–
25	Надписи за клеморед / Terminal bloks marks	KLM	1004306		3
26	Стопер / Stoper	CLIPFIX 35	30022218		4

27

ИЗМ.	ДАТА	НАПРАВЕНО ОТ	ПОДПИС	ВИД НА ИЗМЕНЕНИЕТО
А	09.2015	Ц. Цветанов		Промени съгласно забележки от МЕР-Варна и дирекция ЕРПМ от 14.09.2015г.

ТАБЛИЦА НА ИЗМЕНЕНИЯТА

Информацията, съдържаща се в този документ е собственост на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД.
Никаква част от този документ не може да се репродуцира под каквото и да било форма или начини, както и да се предава на трети страни, без разрешението на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД в писмена форма.

електро ЕНЕРГОПРОЕКТ

No 52-35512A

ОБЕКТ: п/ст "Добруджа" 400/220/110 kV
ПОДОБЕКТ: Подмяна на силов автотрансформаторАТ401. Етап 3. Уредба 31,5kV.

ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ
ПРОЕКТАНТ	В.НАУМОВА
ГЛ.ИНЖЕНЕР	К.БУРВАНОВ
ЗАМ.УПРАВИТЕЛ	Ц.ЦВЕТАНОВ

Реактор

Монтажна схема
команден шкаф клемореди вериги
блокировки и цифрови изходи

ЛИСТА:	1
ВС.ЛИСТА:	1
ФАЗА:	РП
МАЩАБ:	/
ДАТА:	2012г.
ФОРМАТ:	А3

РЕДАКЦИЯ	No-1	2012 г.

ФАЙЛ C:\My Documents\OBEKTI\DOBRUDJA_31,5kV\27_KOM_SKAF_BLOK_REAKTOR_2