Команден шкаф Р2 и СН2 разположение на клемореди на тр-р СН2



Поглед отзад



Кабели

Кабели N	Потенциал	Тип на кабела	Брой жила и сечение	Направление на кабела
1–1П		NYCY–FR	16x2,5	Килия – 1П
2–1Р		NYCY–FR	12x1,5	Килия– 1Р
3–ТТа		NYCY–FR	4x2,5	Килия–ТТа
4–ТТв		NYCY–FR	4x2,5	Килия–ТТв
5–ТТс		NYCY–FR	4x2,5	Килия–ТТс
6–Врата		NYCY–FR	4x1,5	Блокировка врата килия тр-р СН2
102		NYCY–FR	7x2,5	Команден шкаф АТ402 – стр. 31,5 kV
273		NYCY–FR	4x2,5	Уредба 0,4 kV
01		NYCY–FR	7x2,5	Обиколен кабел Р2
01		NYCY–FR	7x2,5	Обиколен кабел Р2–резерва
02		NYCY–FR	2x2,5	Обиколен кабел Р2
02		NYCY–FR	2x2,5	Обиколен кабел Р2–резерва
03		NYCY–FR	4x4	Обиколен кабел Р2–резерва
03		NYCY–FR	4x4	Обиколен кабел Р2–резерва
7–11з		NYCY–FR	12x1,5	Килия– 11з

ЛЕГЕНДА – Тип на клемите и аксесоарите / LEGEND – Types of the terminals and accessories

N	Наименование / Description	Тип / Type	Каталожен N Catalogue N	Символ Symbol	Брой Q–ty
1	**Обикновени клеми / Terminal for operating circuits**	UK 6N	3004524		30
2	Мост за обикновени клеми десетпозиционен / Bridge for position 1/	FBI 10–8	0203263		3x3,1x4
3	Крайна капачка за обикновени клеми / End cover for position 1/	D–UK 4\10	3003020		3
4	Разделителна пластина на мостове за обикновени клеми	TS–K	1302215		–
5	**Обикновени клеми / Terminal for operating circuits**	UK 10N	3005073		15
6	Мост за обикновени клеми десетпозиционен / Bridge for position 5/	FBI 10–10	0203276		3x2,2x4
7	**Напреженови клеми / Terminals for voltage circuits**	URTK\S–BEN	0309086		–
8	Мост за напреженови клеми десетпозиционен външен / Bridge for position 7/	EB 10–8	0202138		–
9	Мост за напреженови клеми десетпозиционен външен / Bridge for position 7/	EB 2–8	0202154		–
10	Крайна капачка за напреженови клеми / End cover for position 7/	D URTK\S–BEN	0308029		–
11	Разделителна пластина на група напреженови клеми / Separating plate for position 7/	TS–RTK–BEN	0308210		–
12	**Токови клеми – разделяеми / Terminals for current circuits**	URTK/SP	0311126		–
13	Блокировка разединяването на токови клеми	S–URTK/SP	0311155		–
14	Изолационен мост за токови клеми разединяеми/ Bridge for position 12/	ISSBI–10–8	0301534		–
15	Мост за пофазно шунтиране на две токови клеми	SB2–URTK/SP	0360012		–
16	Подвижен мост четирипозиционен	SB4–URTK/SP	0360025		–
17	Шунтираща пластинка четирипозиционна	KSSI–4–8	3000735		–
18	Шунтираща пластинка двупозиционна	KSSI–2–8	3000722		–
19	Разделителна пластина след токова клема	ATP–URTK/SP	0311139		–
20	Крайна капачка за токови клеми / End cover for position 12/	ATR–URT4	0311139		–
21	**Токови клеми – неразделяеми Terminals for current circuits**	UGSK/S–GS	0313085		–
22	Мост за токови клеми десетпозиционен / Bridge for position 20/	FB 10–GSK/S	0305174		–
23	Заземителни клеми	USLKG 5	0441504		–
24	Клема пружинна заземителна	ST4 – PE	3031380		–
25	Надписи за клемореди / Terminal bloks marks	KLM	1004306		3
26	Стопер / Stoper	CLIPFIX 35	30022218		4

Б	09.2015	Ц. Цветанов	Промени съгласно забележки от МЕР–Варна и дирекция ЕРПМ от 14.09.2015г.
А	08.2015	Ц. Цветанов	Променено разположението на кондензаторна батерия Шинен разединител в килия Трафобхад 402 не се монтира. Заземителен нож шинна система 31,5 kV се измества в килия "Трафо СН"
ИЗМ.	ДАТА	НАПРАВЕНО ОТ	ПОДПИС / ВИД НА ИЗМЕНЕНИЕТО

ТАБЛИЦА НА ИЗМЕНЕНИЯТА

Информацията, съдържаща се в този документ е собственост на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД.
Никаква част от този документ не може да се репродуцира под каквото и да било форма или начини, както и да се предава на трети страни, без разрешението на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ" ООД в писмена форма.

електро ЕНЕРГОПРОЕКТ

No 52–35524Б

ОБЕКТ: п/ст "Добруджа" 400/220/110 kV
ПОДОБЕКТ: Подмяна на силов автотрансформаторАТ401. Етап 3. Уредба 31,5kV.

ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ			
		Тр-р СН2	ЛИСТА:	1
			ВС.ЛИСТА:	1
ПРОЕКТАНТ	В. НАУМОВА	Монтажна схема команден шкаф клеморед вериги блокировки	ФАЗА:	РП
ГЛ.ИНЖЕНЕР	К. БУРВАНОВ		МАЩАБ:	/
ЗАМ.УПРАВИТЕЛ	Ц.ЦВЕТАНОВ		ДАТА:	2012г.
			ФОРМАТ:	А3

39

РЕДАКЦИЯ	No–1	2012 г.

ФАЙЛ C:\My Documents\OBEKTI\DOBRUDJA_31,5kV\52–35524 A