



Ревизия	Наименование	Дата	Име	Подпис
---------	--------------	------	-----	--------

11						
10						
9	F1;F10	Автоматичен прекъсвач дуполосен	2	C60H DC 2P;In=32A	250V DC	Schneider
8	2K	Контактор 220VAC, боб. 220VAC	1	LC1D50P5;In=50A	220V AC	Schneider
7	1K	Контактор 220VDC, боб. 220VDC,	1	LC1D50MD;In=50A	220V DC	Schneider
6	F28;F25;F29	Автоматичен прекъсвач дуполосен	3	C60H DC 2P;In=20A	250V DC	Schneider
5	F19;F20	Автоматичен прекъсвач дуполосен	2	C60H DC 2P;In=16A	250V DC	Schneider
4	F31;F32	Автоматичен прекъсвач дуполосен	2	C60H DC 2P;In=10A	250V DC	Schneider
3	F18	Автоматичен прекъсвач дуполосен	1	C60H DC 2P;In=6A	250V DC	Schneider
2	3S	Разединител-прегъзател еднуполосен	1	DF 14 1	220V AC	Schneider
1	2S	Товаров прекъсвач	1	Interpact 4P INS63 DC22A	250V DC	Schneider

Апаратура в разпределително табло "ТПТ-220V DC" – сектор Аварийно осветление

19		Сигнални устройства НО/НЗ към автомати	31			
18	КП	Превключвател дуполосен, с нулево положение	1	BS10 52UC		Konsar
17	P20H	Преобразувател на напрежение 220VDC	1	P20H	220V DC	Satek
16	F23	Автоматичен прекъсвач дуполосен	1	C60H DC 2P;In=2A	250V DC	Schneider
15	PH	Реле минимално-напреженово с времезакъснение	1	RM4UA33MW	30–300V DC	Schneider
14	F22	Автоматичен прекъсвач дуполосен	1	C60H DC 2P;In=4A	250V DC	Schneider
13	V	Волтметър магнетоелектричен	1		0–250V DC	
12	CM	Реле за контрол на изоляцията	1	CM-IMN-DC	220V DC	ABB
11		Прегъзател, кръгъл	2	gG	In=80A; 22x58	legrand
10		Разединител със стопяем прегъзател, еднуполосен	2	DF 22 1	125A	Schneider
9	VAL-MS.1/2/	Ограничител на напрежение	2	VAL-MS 320	420V DC	
8	F9;F14;F18;F26	Автоматичен прекъсвач дуполосен	4	C60H DC 2P;In=6A	250V DC	Schneider
7	F5;F6;F7;F12;F13;F17;F24	Автоматичен прекъсвач дуполосен	7	C60H DC 2P;In=10A	250V DC	Schneider
6	F11;F27;F30;	Автоматичен прекъсвач дуполосен	3	C60H DC 2P;In=16A	250V DC	Schneider
5	F15;F16	Автоматичен прекъсвач дуполосен	2	C60H DC 2P;In=25A	250V DC	Schneider
4	F2-F4;F8	Автоматичен прекъсвач дуполосен	4	C60H DC 2P;In=25A	250V DC	Schneider
3	F21	Автоматичен прекъсвач ръчен прибор	1	Compact NSX100N3P TM50D	250V DC	Schneider
2	1F	Автоматичен прекъсвач ръчен прибор	1	Compact NSX100N3P TM63D	250V DC	Schneider
1	1S	Товаров прекъсвач	1	Interpact 4P INV100 DC22A	250V DC	Schneider

Апаратура в разпределително табло "ТПТ-220V DC" – сектор Постоянен ток

N	Означение	Наименование	бр.	тип	мех-ка	Заб.
---	-----------	--------------	-----	-----	--------	------

Проектант ГЕОРГИЕВА	Съгласувал	Ръководител отдел МИРЧЕВ	Дата 10.2016	Мащаб -
------------------------	------------	-----------------------------	-----------------	------------

Част ЕЛЕКТРИЧЕСКА	Подстанция "Лаута" 110/20kV Собствени нужди 220VDC и 380/220VAC
----------------------	--

ECO - ЕАД ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА	СН 220V DC Ел. схема на табло постоянен ток и Аварийно осветление	
	№ 07400	Редакция 0

PR_2\110\ПРОМ ТАБЛА DC&AC\00000.dwg