



Ревизия	Наименование	Дата	Име	Подпис
---------	--------------	------	-----	--------

10					
9	F23	Автоматичен прекъсвач двуполушен	1	C60H DC 2P;In=2A	250V DC Schneider
8	F22	Автоматичен прекъсвач двуполушен	1	C60H DC 2P;In=4A	250V DC Schneider
7	F26	Автоматичен прекъсвач двуполушен	1	C60H DC 2P;In=6A	250V DC Schneider
6	2K	Контактор 220VAC, боб. 220VAC	1	LC1D50F5;In=50A	220V AC Schneider
5	1K	Контактор 220VDC, боб. 220VDC	1	LC1D50MD;In=50A	220V DC Schneider
4	F28;F25;F29	Автоматичен прекъсвач двуполушен	3	C60H DC 2P;In=20A	250V DC Schneider
3	F24;F31;F32	Автоматичен прекъсвач двуполушен	3	C60H DC 2P;In=10A	250V DC Schneider
2	3S	Разединител-прегизител еднopolушен	1	DF 14 1	220V AC Schneider
1	2S	Товаров прекъсвач	1	Interpact 4P INS63 DC22A	250V DC Schneider
Апаратура в разпределително табло "ТПТ-220V DC" – сектор Аварийно осветление					
19		Сигнални устройства НО/НЗ към автомати	31		
18	КП	Превключвател двуполушен с нулево положение	1	BS10 52UC	Konsar
17	P20H	Преобразувател на напрежение 220VDC	1	P20H	220V DC Satek
16	F23	Автоматичен прекъсвач двуполушен	1	C60H DC 2P;In=2A	250V DC Schneider
15	PH	Реле минимално-напреженово с времезакъснение	1	RM4UA33MW	30-300V DC Schneider
14	F22	Автоматичен прекъсвач двуполушен	1	C60H DC 2P;In=4A	250V DC Schneider
13	V	Волтметър магнетоелектричен	1		0-250V DC
12	CM	Реле за контрол на изолацията	1	CM-IWC.1S AC	220V DC ABB
11		Прегизител, кръгъл	2	gG	In=80A; 22x58 legrand
10		Разединител със стопяем прегизител, еднopolушен	2	DF 22 1	125A Schneider
9	VAL-MS.1/2/	Ограничител на пренапрежение	2	VAL-MS 320	420V DC
8	F9;F14;F18	Автоматичен прекъсвач двуполушен	3	C60H DC 2P;In=6A	250V DC Schneider
7	F5-F7;F12;F13;F17;F19	Автоматичен прекъсвач двуполушен	7	C60H DC 2P;In=10A	250V DC Schneider
6	F11;F27;F30	Автоматичен прекъсвач двуполушен	3	C60H DC 2P;In=16A	250V DC Schneider
5	F4;F8;F10;F15;F16;F20	Автоматичен прекъсвач двуполушен	6	C60H DC 2P;In=25A	250V DC Schneider
4	F1;F2	Автоматичен прекъсвач двуполушен	2	C60H DC 2P;In=32A	250V DC Schneider
3	F21	Автоматичен прекъсвач ръчен прибор	1	Compact NSX100N3P TM50D	250V DC Schneider
2	1F	Автоматичен прекъсвач ръчен прибор	1	Compact NSX100N3P TM63D	250V DC Schneider
1	1S	Товаров прекъсвач	1	Interpact 4P INV100 DC22A	250V DC Schneider
Апаратура в разпределително табло "ТПТ-220V DC" – сектор Постоянен ток					
N	Означение	Наименование	бр.	тип	тех-ка

Проектант ГЕОРГИЕВА	Съгласувал	Ръководител отдел МИРЧЕВ	Дата 10.2016	Мащаб -
Част ЕЛЕКТРИЧЕСКА		Подстанция "Филипово" 110/20kV Собствени нужди 220VDC и 380/220VAC		
ECO - ЕАД ЕКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА		СН 220V DC Ел. схема на табло постоянен ток и Аварийно осветление		
		№ 07400	Редакция 0	Лист 3/3

PR_2\110\ПРОМ ТАБЛА DC&AC\00000.dwg