

Ревизия	Наименование	Дата	Име	Подпис
-	-	-	-	-

Списък на проводници: Команен шкаф на полето					
No	Пом-л	Направление 1	Направление 2	Тип, Цвят, Сечение	Чертеж
1	-	1Б: 4	1БВ: 13	ПВ-А2; черен; 1,5mm ²	
2	-	1БВ: 13	1БГ: 13	ПВ-А2; черен; 1,5mm ²	
3	-	1Б: 8	2БВ: 13	ПВ-А2; черен; 1,5mm ²	
4	-	2БВ: 13	2БГ: 13	ПВ-А2; черен; 1,5mm ²	
5	-	1Б: 12	БВ1: 13	ПВ-А2; черен; 1,5mm ²	
6	-	БВ1: 13	БГ1: 13	ПВ-А2; черен; 1,5mm ²	
7	-	1Б: 16	БВ2: 13	ПВ-А2; черен; 1,5mm ²	
8	-	БВ2: 13	БГ2: 13	ПВ-А2; черен; 1,5mm ²	
9	-	БВ3: 13	БГ3: 13	ПВ-А2; черен; 1,5mm ²	
10	701	1АГ: 11	22АГ: 11	ПВ-А2; зелен; 1,5mm ²	
11	733	1АГ: 12	22АГ: 12	ПВ-А2; зелен; 1,5mm ²	
12	702	СП: 02	СП: 04	ПВ-А2; зелен; 1,5mm ²	
13	702	СП: 04	СП3: 02	ПВ-А2; зелен; 1,5mm ²	
14	702	СП3: 02	СП3: 04	ПВ-А2; зелен; 1,5mm ²	
15	702	СП3: 04	СП5: 02	ПВ-А2; зелен; 1,5mm ²	
16	702	СП5: 02	СП5: 04	ПВ-А2; зелен; 1,5mm ²	
17	702	СП5: 04	СП2: 02	ПВ-А2; зелен; 1,5mm ²	
18	702	СП2: 02	СП2: 04	ПВ-А2; зелен; 1,5mm ²	
19	702	СП2: 04	СП4: 02	ПВ-А2; зелен; 1,5mm ²	
20	702	СП4: 02	СП4: 04	ПВ-А2; зелен; 1,5mm ²	
21	R	25ПА: 1	22ПА: 1	ПВ-А2; черен; 2,5mm ²	
22	S	25ПА: 3	23ПА: 1	ПВ-А2; черен; 2,5mm ²	
23	T	25ПА: 5	24ПА: 1	ПВ-А2; черен; 2,5mm ²	
24	S	23ПА: 1	21ПА: 1	ПВ-А2; черен; 2,5mm ²	
25	-	25ПА: 2	Х02: R	ПВ-А2; черен; 2,5mm ²	
26	-	25ПА: 4	Х02: S	ПВ-А2; черен; 2,5mm ²	
27	-	25ПА: 6	Х02: T	ПВ-А2; черен; 2,5mm ²	
28	-	Х02: N	Х01: N	ПВ-А2; черен; 2,5mm ²	
29	-	Х01: N	Х01: PE	ПВ-А2; черен; 2,5mm ²	
30	-	Х01: PE	Н01: 2	ПВ-А2; черен; 2,5mm ²	
31	-	Н01: 2	Е01: 2	ПВ-А2; черен; 2,5mm ²	

Забележка: Вътрешните връзки до клеморед са в таблиците с клеморедите


X2 Захранване с постоянен ток

Потенц	Направ/кабел	Край	No	Тип клема	No	Потенц	Направ/кабел	Край
+220V	01.3	-	1	UT 4	1	+220V	1ПА: 3	-
+220V	01.4	-	2	UT 4	2	-	-	-
-220V	01.3	-	3	UT 4	3	-220V	1ПА: 1	-
-220V	01.4	-	4	UT 4	4	-	-	-
1001	С3-3	X1: 1	5	UT 4	5	-	-	-
1001	С3-7	X1: 1	6	UT 4	6	1001	1ПА: 4	-
1002	С3-3	X1: 2	8	UT 4	8	1002	-	-
1002	С3-7	X1: 2	9	UT 4	9	1002	1ПА: 2	-

X3 Захранване с променлив ток

Потенц	Направ/кабел	Край	No	Тип клема	No	Потенц	Направ/кабел	Край
R	02.3	-	1	UT 4	1	R	25ПА: 1	-
R	02.4	-	2	UT 4	2	-	-	-
S	02.3	-	3	UT 4	3	S	25ПА: 3	-
S	02.4	-	4	UT 4	4	-	-	-
T	02.3	-	5	UT 4	5	T	25ПА: 5	-
T	02.4	-	6	UT 4	6	-	-	-
~0	02.3	-	7	UT 4	7	~0	Х02: N	-
~0	02.4	-	8	UT 4	8	-	-	-
N	41	X1: 16	9	UT 4	9	-	-	-
N	42	X1: 16	10	UT 4	10	-	-	-
S2	41	X1: 18	11	UT 4	11	S2	22ПА: 2	-
S2	42	X1: 18	12	UT 4	12	-	-	-

PR_2\4\Pasachnik\07537.dwg

Проектант Кузманов <i>Кузманов</i>	Съгласувал	Ръководител отдел Мирчев	Дата 03.2016	Мащаб -
Част Ел. част - II комутация		Подстанция "Пясъчник" 110/30kV Ново изводно поле 110kV - "Терес"		
 ECO - EAD ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА		Секционирание - Монтажна схема Команен шкаф на полето - клемореди и вътрешни връзки		
		№ 07537		Ревизия 0