

Ревизия	Наименование	Дата	Име	Подпис
-	-	-	-	-

X1 Вериги за управление
блокировки и сигнализация


Потенц	Направ/кабел	Край	No	Тип клема	No	Потенц	Направ/кабел	Край
01	FA1:11	-	113	UT 4	113	01	C4-110	-
01	C4-2	-	114	UT 4	114	-	-	-
019	C4-2	-	115	UT 4	115	019	C4-110	-
022	FA1:12	-	116	UT 4	116	022	C4-110	-
03	FA2:11	-	117	UT 4	117	03	C4-110	-
03	C4-2	-	118	UT 4	118	-	-	-
033	C4-2	-	119	UT 4	119	033	C4-110	-
043	FA2:12	-	120	UT 4	120	043	C4-110	-

Списък на проводници: Команен шкаф на полето Трафо

No	Пот-л	Направление 1	Направление 2	Тип, Цвят, Сечение	Чертеж	No	Пот-л	Направление 1	Направление 2	Тип, Цвят, Сечение	Чертеж
1	A611	5ПA:1	3ПA:5	ПВ-A2; сиң 2,5mm ²		31	701	13AГ:11	22AГ:11	ПВ-A2; зелен 1,5mm ²	
2	B611	6ПA:1	3ПA:3	ПВ-A2; сиң 2,5mm ²		32	733	13AГ:12	22AГ:12	ПВ-A2; зелен 1,5mm ²	
3	C611	7ПA:1	3ПA:1	ПВ-A2; сиң 2,5mm ²		33	702	CP:02	CP:04	ПВ-A2; зелен 1,5mm ²	
4	A621	FA1:1	FA2:1	ПВ-A2; сиң 2,5mm ²		34	702	CP:04	CP1:02	ПВ-A2; зелен 1,5mm ²	
5	B611	FB1:1	FB2:1	ПВ-A2; сиң 2,5mm ²		35	702	CP1:02	CP1:04	ПВ-A2; зелен 1,5mm ²	
6	C611	FC1:1	FC2:1	ПВ-A2; сиң 2,5mm ²		36	702	CP1:04	CP2:02	ПВ-A2; зелен 1,5mm ²	
7	-	1ПБ:4	1БВ:13	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		37	702	CP2:02	CP2:04	ПВ-A2; зелен 1,5mm ²	
8	-	1БВ:13	1БВ:13	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		38	702	CP2:04	CP3:02	ПВ-A2; зелен 1,5mm ²	
9	-	1ПБ:8	3БВ:13	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		39	702	CP3:02	CP3:04	ПВ-A2; зелен 1,5mm ²	
10	-	3БВ:13	3БВ:13	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		40	702	CP3:04	CP4:02	ПВ-A2; зелен 1,5mm ²	
11	-	1ПБ:12	-	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		41	702	CP4:02	CP4:04	ПВ-A2; зелен 1,5mm ²	
12	-	-	-	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		42	702	CP4:04	CP5:02	ПВ-A2; зелен 1,5mm ²	
13	-	1ПБ:16	2зВ:13	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		43	702	CP5:02	CP5:04	ПВ-A2; зелен 1,5mm ²	
14	-	2зВ:13	БИ2з:13	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		44	R	25ПA:1	22ПA:1	ПВ-A2; черең 2,5mm ²	
15	-	БИ2з:13	БВ1з:13	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		45	S	25ПA:3	23ПA:1	ПВ-A2; черең 2,5mm ²	
16	-	БВ1з:13	БВ1з:13	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		46	T	25ПA:5	24ПA:1	ПВ-A2; черең 2,5mm ²	
17	-	БВ:13	ПБ:12	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		47	S	23ПA:1	21ПA:1	ПВ-A2; черең 2,5mm ²	
18	103	БВ:14	ПБ:14	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		48	-	25ПA:2	X02:R	ПВ-A2; черең 2,5mm ²	
19	101	ПБ:11	ПБ:21	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		49	-	25ПA:4	X02:S	ПВ-A2; черең 2,5mm ²	
20	-	ПБ:22	БВ:13	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		50	-	25ПA:6	X02:T	ПВ-A2; черең 2,5mm ²	
21	102	БВ:24	БВ:24	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		51	-	X02:N	X01:N	ПВ-A2; черең 2,5mm ²	
22	104	БВ:23	БВ:23	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		52	-	X01:N	X01:PE	ПВ-A2; черең 2,5mm ²	
23	01	FA1:11	FB1:11	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		53	-	X01:PE	H01:2	ПВ-A2; черең 2,5mm ²	
24	01	FB1:11	FC1:11	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		54	-	H01:2	E01:2	ПВ-A2; черең 2,5mm ²	
25	022	FA1:12	FB1:12	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		0	-	-	-	-	
26	022	FB1:12	FC1:12	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		0	-	-	-	-	
27	03	FA2:11	FB2:11	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		0	-	-	-	-	
28	03	FB2:11	FC2:11	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		0	-	-	-	-	
29	043	FA2:12	FB2:12	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		0	-	-	-	-	
30	043	FB2:12	FC2:12	ПВ-A2; черең 1,5mm ²		0	-	-	-	-	

Забележка:

PR_2\4\Работник\07539.dwg

Проектант Кузманов <i>Кузманов</i>	Съгласувал	Ръководител отдел Мирчев	Дата 03.2016	Мащаб -
Част Ел. част - II комутация		Подстанция "Пясъчник" 110/30kV Ново изводно поле 110kV - "Терес"		
 ECO - EAD ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА		Трафо - Монтажна схема Команен шкаф на полето - клемореди и вътрешни връзки		
		№ 00000		Ревизия 0