



19	PB	Реле за време, програмируемо	1	TS-GE2	220/240VAC	Sassin
18	F30;F31;F32;F37;F38	Автоматичен прекъсвач еднополюсен	4	iC60N1P; In=16A	240VAC;10kA	
17	F33;F39;F40;F43-47	Автоматичен прекъсвач еднополюсен	9	iC60N1P; In=10A	240VAC;10kA	
16	F34;F35;F36;F48;F49	Автоматичен прекъсвач еднополюсен	5	iC60N1P; In=6A	240VAC;10kA	
15	F21;F22	Автоматичен прекъсвач триполюсен	2	iC60N3P; In=63A	415VAC;10kA	
14	F11;F12	Автоматичен прекъсвач триполюсен	2	iC60N3P; In=40A	415VAC;10kA	
13	F6;F16;F18;F19;F20;F28	Автоматичен прекъсвач триполюсен	6	iC60N3P; In=32A	415VAC;10kA	
12	F3;F4;F8;F23;F24;F26;F27	Автоматичен прекъсвач триполюсен	7	iC60N3P; In=25A	415VAC;10kA	
11	F5;F7;F9;F10;F14;F25;F29	Автоматичен прекъсвач триполюсен	7	iC60N3P; In=16A	415VAC;10kA	
10	F13;F15;F17;	Автоматичен прекъсвач триполюсен	3	iC60N3P; In=10A	415VAC;10kA	
9	F41;F42	Автоматичен прекъсвач триполюсен	2	iC60N3P; In=2A	415VAC;10kA	
8	F2	Автоматичен прекъсвач еднополюсен	1	iC60N1P; In=50A	240VAC;10kA	
7	F1	Автоматичен прекъсвач ръчен прибор	1	Compact NSX400N3P TM63D	415V AC	
6	KY	Ключ за управление	1	SM2		
5	TT	Токов трансформатор	3	100/5A		
4	PH	Реле напреженово	1	RM4TU	220VAC	
3		Мултифункционален измервателен уред	1	PMI30E	0-500V;220V AC	
2	KB	Контактор	1	LC 1D12B	240V/25A AC	
1	Q	Автоматичен прекъсвач с моторно загъбване	1	Compact NSX400N3P STR23	380V 50Hz	Schneider

Апаратура в разпределително табло 380/220V AC

N	Означение	Наименование	бр.	тип	техн. х-ка	Заб.
Проектант		Съгласувал	Ръководител отдел		Дата	Мащаб
ГЕОРГИЕВА			МИРЧЕВ		10.2016	-
Част		Подстанция "Филипово" 110/20kV Собствени нужди 220VDC и 380/220VAC				
ЕЛЕКТРИЧЕСКА						
ECO - ЕАД ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕНΟΣНАТА МРЕЖА		CH 380/220V AC Електрическа схема на табло 380V AC				
		№ 07407	Редакция 0	Лист 2/2		

PR_380V_220V_3P_4W_380V_220V_3P_4W_380V_220V_3P_4W_380V_220V_3P_4W